

Radtel RT-880 - Stručný český návod k obsluze

1. Základní informace

- Přenosná dualní radiostanice VHF/UHF.
- Podporuje analogový provoz (FM), příjem leteckého pásma AM, FM radio.
- Napájení: Li-Ion akumulátor, nabíjení přes USB-C.

2. Obsah balení

- 1x radiostanice RT-880
- 1x antena
- 1x baterie
- 1x nabíjecí adapter / USB-C kabel
- 1x klips na opasek
- 1x anglický návod

3. Ovládací prvky

- Horní část: spínač/nastavení hlasitosti, konektor anteny SMA-F.
- Přední panel: displej, klávesnice, funkční tlačítka.
- Levá strana: PTT (vysílání), programovatelné boční klávesy.
- Prava strana: USB-C konektor (nabíjení a programování).

4. Zapnutí a vypnutí

- Otoč knoflík hlasitosti doprava -> zapnutí.
- Otoč doleva do dorazu -> vypnutí.

5. Nabíjení

- Připoj USB-C kabel do radia.
- Nabíjej přes USB adapter (5 V / 1 A nebo vyšší).
- Při nabíjení svítí kontrolka; po nabití zhasne.

6. Základní ovládání

- Volba kanálu/frekvence: pomocí otočného knoflíku nebo číselné klávesnice.
- Vysílání: stiskni tlačítko PTT na boku, mluv do mikrofonu. Uvolněním PTT přejde radio zpět do příjmu.
- Monitor (MONI): podržením tlačítka zruší squelch a uslyšíš šum (pro kontrolu signálu).
- Menu: stiskem tlačítka MENU otevřeš nastavení – pohyb šipkami, potvrzení MENU, návrat EXIT.

7. Funkce

- Dual Watch / Dual Standby – možnost sledovat dvě frekvence současně.
- FM radio – přepnutí v menu na pásmo 87–108 MHz.
- Letecké pásmo AM – příjem 108–136 MHz.
- CTCSS/DCS tóny – nastavení podtónu pro soukromý hovor (menu T-CTCS / R-CTCS).
- Scan (skenování) – automatické prohledávání uložených kanálů nebo rozsahu.
- Paměť kanálů – možnost uložit až stovky frekvencí s parametry (menu MEM CH).

8. Bezpečnostní pokyny

- Nepoužívej při řízení auta bez handsfree.
- Nevysílej bez připojené anteny (může dojít k poškození radia).
- Nevystavuj přímé vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Používej pouze originální baterie a nabíječky.

9. Technické údaje (stručně)

- Frekvenční rozsah: VHF 136–174 MHz, UHF 400–520 MHz
- Vstupní výkon: 5–10 W (dle pásma)
- Pámet: 1024 kanálů
- Baterie: Li-Ion 2600–3500 mAh
- Nabíjení: USB-C 5 V