

## E 102 BINDI

Čelová svítlna BINDI je vybavena pojistkou proti nechtěnému zapnutí. Pro odemknutí svítlny stlačte ovládací tlačítko po dobu čtyř sekund. Stejně postupujte, pokud chcete svítlnu opět zamknout.

### Vybavení svítlny

Vaše svítlna má: - Tři režimy svícení čirého světla: (1) Blízké okolí, (2) Pohyb, (3) Daleký dosvit. - Červené světlo v režimu stálého nebo přerušovaného svícení. Pro volbu režimu svícení použijte přepínač dle zobrazení na nákresech. Přepínač pracuje následovně: 1. Jedno kliknutí. 2. Dlouhé vteřin rozsvítí. - Pokud svítlna svítí déle než 3 vteřiny bez stlačení přepínače, jedno stisknutí svítlnu vypne. - Pokud je svítlna vypnuta v barevném režimu, po zapnutí se opět rozsvítí v původním zvoleném režimu. - Přepnutí do nouzového režimu svítlna oznámí zablikáním tři krát, a potom bude blikat červeným světlem třikrát každých 30 vteřin.

### Dobíjení akumulátoru

Svítlna má integrovaný Li-Ionový akumulátor Petzl. Kapacita: 680 mAh

**Před prvním použitím ho kompletně nabijte.**

Všeobecně Li-Ionové akumulátory ztrácejí 10% kapacity každý rok. Po 300 nabití/vybití mají stále 70% původní kapacity.

### Upozornění

Nabíjejte pouze pomocí USB kabelu. Výstupní napětí nabíječky nesmí překročit 5 V. Používejte pouze CE/UL označené nabíječky. Pokud byla svítlna vystavena vodě, je důležité nejprve důkladně vysušit USB port, než připojíte kabel.

### Doba nabíjení

Doba nabíjení je přibližně 4 hodiny pomocí nabíječky USB, nebo na počítači. Upozornění: pokud je k počítači připojeno několik USB zařízení, doba dobíjení se může prodloužit (až na 24 hodin). Během dobíjení svítí indikátor nabíjení červeně, při úplném dobití se přepne na zelené světlo.

**Integrovaný dobíjecí akumulátor není přístupný a nedá se vyměnit. Nepokoušejte se svítlnu otevřít.**

### Bezpečnostní opatření

Svítlna není určena pro děti. Upozornění: hlavový pásek může představovat nebezpečí škrcení.

### Ochrana očí

Svítlna se řadí do rizikové skupiny 1 dle normy IEC 62471. - Nedívejte se přímo do svítlny, pokud je rozsvícená. - Světelné záření vyzařované svítlnou může být nebezpečné. Světelný kužel nesměřujte do očí ostatních osob. - Nebezpečí poškození sítnice vyzařovaným modrým světlem, zejména u dětí.

### Elektromagnetická kompatibilita

Řídí se požadavky Evropské směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

### Všeobecné informace o svítilnách značky Petzl

**A. Bezpečnostní opatření pro akumulátory POZOR: NEBEZPEČÍ, riziko výbuchu a popálení.**  
Pozor: nesprávné použití může způsobit poškození akumulátoru. - Svítlnu nevhazujte do ohně. - Svítlnu se nepokoušejte rozbít, může explodovat, nebo vyloučit toxické látky. - Pokud je svítlna



poškozena, nesnažte se ji rozebrat, či upravit. - Pokud je svítilna zdeformovaná či prasklá, vyhodte ji do tříděného odpadu.

#### **B. Čištění, sušení**

V případě použití ve vlhkém prostředí, nebo kontaktu s mořskou vodou, svítilnu opláchněte čistou vodou a vysušte.

#### **C. Skladování, přeprava**

Při dlouhodobém uskladnění svítilnu dobijte (opakujte každých šest měsíců). Vyhněte se kompletnímu vybití svítilny. Vhodná skladovací teplota je 20° C až 25 ° C. Po 12 měsících skladování v těchto podmínkách bude svítilna vybitá. Svítilnu skladujte na suchém místě.

#### **D. Ochrana životního prostředí**

Hlavový pásek vyhodte do běžného odpadu, tělo svítilny do tříděného odpadu (malá elektronická zařízení).

#### **E. Úpravy/opravy**

Jsou zakázány mimo provozovny značky Petzl, kromě výměny náhradních dílů.

#### **F. Dotazy/kontakt**

#### **Záruka Petzl**

Na tuto svítilnu se vztahuje tříletá záruka na výrobní vady či vady materiálu. Záruka se nevztahuje na: používání po více než 300 nabíjecích cyklech, oxidaci, vady vzniklé běžným opotřebením a roztržením, změnou a úpravou výrobku, nesprávnou údržbou a skladováním, poškozením při nehodě či z nedbalosti a nevhodným anebo nesprávným použitím.

#### **Zodpovědnost**

Petzl není odpovědný za následky přímé, nepřímé nebo náhodné ani za škody vzniklé v průběhu používání tohoto výrobku.

#### **Výrobce**

**PETZL**

Cidex 105 A  
389 20 Crolles

France

[www.petzl.com](http://www.petzl.com)

Fax: 483 316 768

E-mail: [vertical@vertical.cz](mailto:vertical@vertical.cz)

[www.vertical.cz](http://www.vertical.cz)

#### **Dovoz a distribuce v ČR a SR**

**VERTICAL Trade s.r.o.**

V Aleji 42

Jablonec nad Nisou

466 01

Tel: +420 483 711 727 +420 483 710 685