

Baofeng BF-888S

Parametry:

- 400-470MHz
- 5W
- 16 kanálů
- 3,7V
- 115mm x 60mm x 33mm
- 150g



Vlastnosti:

- LED svítidla
- CTCSS / DCS kódy
- tlumení okolního hluku
- alarm nouzového volání
- FM rádio
- spořič baterie
- VOX

Základní operace:

- ON/OFF – otočným voličem hlasitosti
- Volba hlasitosti - otočným voličem hlasitosti
- Volba kanálu – otočným voličem kanálů
- Vysílání – stiskem tlačítka PTT
- Nastavení SQ – pomocí progr. softwearu
- Scan - pomocí progr. Softwearu
- VOX - pomocí progr. Softwearu
- Monitoring – stiskem monitorovacího tlačítka
- CTCSS / DCS - pomocí progr. softwearu